

## COMmander® 8a/b-Modul

Erweiterungsmodul für zusätzliche 8 analoge Nebenstellen für COMmander Basic, Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie.

- 8 analoge Nebenstellen
- Unterstützung für SMS
- Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)
- Optimale Unterstützung der T-Net-Funktionen



Mit dem COMmander 8a/b-Modul werden COMmander Basic, Basic.2, Business und die COMmander 6000-Serie um acht analoge Nebenstellen erweitert. Das Leistungsmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers), SMS und weitere T-Net-Funktionen werden optimal unterstützt.

## Features

### Anschlussmöglichkeiten

- 8 analoge Nebenstellen, symmetrisch

### Funktionen

- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung an den analogen Nebenstellen
- SMS-Unterstützung bei SMS fähigen Endgeräten
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Namensanzeige (CNIP)

### Unterstützte Auerswald Telefonanlagen

#### 8a/b-Modul

- COMmander Basic
- COMmander Basic.2
- COMmander Basic.2 19" (BA-P08 erforderlich)
- COMmander Business
- COMmander Business 19" (BU-P16 erforderlich)
- COMmander 6000

#### 8a/b-R-Modul

- COMmander 6000R
- COMmander 6000RX

## Technische Daten

- **Betriebsspannung:** aus dem COMmander-Grundgerät
- **Einbau:** Steckplatz im Gehäuse des COMmander
- **Analoge Teilnehmeranschlüsse:** für 8 analoge Endgeräte, symmetrisch, IWV/MFV, CLIP/CNIP-fähig
- **Reichweite der analogen Teilnehmer:** 2 x 50 Ohm, ca. 790 m bei Ø 0,6 mm
- **Abmessungen (B x H x T):** 293 mm x 97 mm x 16 mm (8a/b), 25 mm x 261,8 mm x 143,5 mm (8a/b-R)
- **Gewicht:** ca. 133 g (8a/b), ca. 189 g (8a/b-R)
- **Sicherheit:** CE

## Lieferumfang

- COMmander 8a/b-Modul bzw. 8a/b-R-Modul

## Bestellinformation

- **Bezeichnung:** COMmander 8a/b-Modul
- **Artikelnummer:** 90489
- **EAN-Code:** 4019377904893
  
- **Bezeichnung:** COMmander 8a/b-R-Modul
- **Artikelnummer:** 90682
- **EAN-Code:** 4019377906828