

TFS-Universal plus

Türfreisprechsystem mit vielen Zusatzfunktionen für den Hinterbau in bestehende Türsprech- und Briefkastensysteme. Betrieb am a/b-Port einer Telefonanlage.



- Universelles Türfreisprechsystem für den Hinterbau in bestehende Türsprech- und Briefkastensysteme
- Umlaufend angeordnete Ösen – einfache Schraubmontage
- Großflächiges Klebepad – Schutzfolie abziehen und aufkleben
- Mikrofon auch abgesetzt vom Gehäuse montierbar
- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller
- Programmierung der Rufnummern und Funktionen über Telefon und Windows-Software TFS-Set
- Zwei Empfindlichkeitspegel für laute und leise Umgebungen
- Schaltkontakte für Türöffner, Klingel und Licht (Klingeltrafo erforderlich)
- Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule
- Briefsignalisierung (neue Post im Briefkasten) über Briefkastenkontakt
- Türöffner-Automatik (z. B. automatisches der Tür während der Praxiszeiten)
- Eingang verwendbar für Rufstopp (beendet das Klingeln des Telefons nach dem Öffnen der Tür über optionalen Türkontakt)
- Eingang verwendbar als Türöffner-Taster
- Raumhören/Raumüberwachung (z. B. als Babyfon mit Anwahl einer Zielrufnummer)
- Betrieb als Innensprechstelle (Rufannahme und Gesprächsende über Tasterbetätigung)
- 1–4 Klingeltaster über Schraubklemmen, optional als Lichttaster verwendbar
- Exzellenter Klang durch neu entwickelte Mikroelektronik

Vielleicht möchten Sie in Ihrem vorhandenen System gern eine neue Technik einsetzen? Das TFS-Universal plus ist unsere Einbauvariante für genau diese Anforderung. Ob im vorhandenen Briefkasten oder in die Einbaumulde des bisherigen Türsprechsystems – das TFS-Universal plus passt. Auch diese a/b-Variante unserer Türfreisprechstellen wird über ein zweiadriges Kabel direkt an einen analogen Teilnehmerport Ihrer Telefonanlage angeschlossen.

Features

Funktionen

- Türöffner-Automatik (z. B. automatisches Öffnen der Tür während der Praxiszeiten)
- Eingang verwendbar für Klingelstopp (beendet den Ruf nach dem Öffnen – Türkontakt erforderlich)
- Eingang verwendbar als Türöffner-Taster (Schnellöffnung ohne Türkommunikation)
- Raumhören/Raumüberwachung (z. B. als Babyfon mit Anwahl einer Zielrufnummer)
- Betrieb als Innensprechstelle (Rufannahme und Gesprächsende über Tasterbetätigung)
- Programmierung der Funktionen mit PC-Software TFS-Set

Technische Daten

- **Versorgungsanschluss:** a/b-Nebenstellenanschluss
- **Betriebsspannung aus a/b-Port:** 16–60 V DC
- **Betriebsspannung aus Klingeltrafo (optional):** 8–18 V AC
- **Schleifenstrom, betriebsartabhängig:** <1 mA / 20–60 mA
- **Wahlverfahren:** MFV
- **Kontaktbelastbarkeit Türöffner:** 18 V AC / 40 V DC, 2 A
- **Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht:** 18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
- **Lautsprecher:** Ø 50 mm
- **Gehäuse:** Kunststoff
- **Abmessungen (B x H x T):** 109 mm x 84 mm x 29 mm
- **Gewicht:** ca. 80 g
- **Sicherheit:** CE
- **Schutzart:** IP 20
- **Temperaturbereich:** -20°C–50°C

Lieferumfang

- Türsprechstelle TFS-Universal plus
- Anschluss- und Bedienanleitung

Bestellinformation

- **Bezeichnung:** TFS-Universal plus
- **Artikelnummer:** 90667
- **EAN-Code:** 4019377906675