

## HMT 600 V2

All-in-One Stereo-Internetradio mit CD Player, DAB+ und UKW-Radio, Wecker, Wetter Station, Spotify Connect, Podcast, USB, UPNP, Bluetooth, Musik Streaming



## HMT 600 V2

- HMT 600 ist ein **All-in-One** Gerät für grenzenloses Musikvergnügen per CD Player, DAB+ und UKW-Radio, Internetradio, Bluetooth, Netzwerkstreaming (UPnP/DLNA) & Spotify Connect
- Kraftvolle Soundwiedergabe dank innovativer Lautsprecher- und DSP-Technologie (2 x 10 Watt)
- 8 verschiedene Einschlafklänge
- **Service Following** für DAB+ und UKW-Radio: Wechselt bei schwachem Empfang direkt zum gleichen Internetradio-Sender
- Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet PC via Bluetooth
- Musikwiedergabe vom USB-Stick
- Großes 2,4" (6,1cm) Farb-Display mit dimmbarer Beleuchtung: zeigt Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Wetterprognose, Finanznews u.v.m.
- Weckfunktion mit 2 Weckzeiten, Snooze, Sleep-Timer
- WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Einfache Bedienung über 8 Tasten + 1 Drehregler direkt am Radio und über Fernbedienung
- Bequeme Steuerung per App mit ihrem Smartphone oder Tablet PC. Kostenlose App erhältlich im App Store und bei Google Play
- Anschlüsse: Netzteil, USB, AUX IN und Kopfhörer (3,5-mm-Klinke), F-Anschluss für abschraubbare Teleskopantenne

# XORO HMT 600 V2

## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Spannungsversorgung	12V DC/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme	max.: 24W; Standby: <0,4W
Abmessungen	380 x 140 x 260 mm
Gewicht	3,35 kg

### Internet Radio

Internet-Radiosender	30.000 +
Speicherplätze	Internet Radio 250 bzw. DAB+/FM 99 Sender

### Bluetooth

Bluetooth	V5.2
-----------	------

### Anschlüsse

AUX IN	Klinkenbuchse
Kopfhörer	Klinkenbuchse
F-Anschluss	für abschraubbare Teleskopantenne
Daten	USB 2.0

### Anzeigen und Bedienelemente

Display	2,4 Zoll farbig vollgrafisches LCD-Display
Nahbedienung	8 Tasten + 1 Drehregler

### Media Player

Speichermedien	USB-Massenspeichergeräte mit FAT/ VFAT
Audio Format	MP3, FLAC, WMA, WAV, AAC, AAC+

### Wecker

Anzahl der Wecker	2
Wecker Art	Beep, USB, Internet Radio, DAB+ / FM Radio
Snooze	5->10->20->30->60->90->120 Minuten

### Schlafklang Kanäle

Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle

### Autom. Abschaltung

15->30->60->90->120->150->180 Minuten

### Netzwerk (Stand 05/2017)

Funktionen	Wettervorhersage, Börse Index Information
------------	---

### Betriebsbedingungen

Temperatur	0 - 40° C
Feuchtigkeit	< 90% (nicht kondensierend)

## Lieferumfang

- XORO HMT 600 V2
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung
- Netzteil

## FEATURES

**Genießen Sie schier unendliche Programmvielfalt:** Über WLAN, DAB+ und UKW empfangen Sie weit über 30.000 Sender aus aller Welt. Oder Sie wählen einen interessanten **Podcast**. Da ist für jeden Geschmack garantiert die richtige Musik dabei!

**Spotify-Connect-Funktion:** Musikstreaming und Steuerungs-APP zur komfortablen Bedienung.

Die eingebauten Lautsprecher mit je 10 Watt Ausgangsleistung sorgen in Verbindung mit der DSP Technologie und dem Bassreflex-Holzgehäuse für satten Stereosound. Den individuell richtigen Klang legen Sie über verschiedene Klangeinstellungen wie Normal, Mittig, CLASSIC, ROCK, POP, Nachrichten, JAZZ und MyEQ fest.

**Sie haben alle Informationen im Blick:** Auf dem vollgrafischen LCD-Display sehen Sie für alle Empfangsarten (**auch UKW**) den gewählten Sender, den aktuell gespielten Musiktitel, sowie Datum und Uhrzeit. Im Standby-Modus zeigt das Display die aktuelle Wettervorhersage, Börseninformationen u.v.m. an.

**Service Following:** Abhängig von der Empfangsqualität eines Senders können Sie zwischen Rundfunkempfang und Streaming über Internet Radio umschalten.

Alternativ können Sie Ihre Lieblings-Songs über den **integrierten CD-Player, USB oder via MP3-Player über den AUX-IN Anschluss** anhören.

**Schlafen Sie mit einem Wunsch-Klang ein: 8 verschiedene Schlafklänge** (Vögel / Wiegenlied / Klavier / Regen / Spa / Universum / Wellen/weißes Rauschen )

**Weckt Sie mit Ihrer Wunsch-Musik** - auch zu zwei unterschiedlichen Zeiten: Der integrierte Wecker lässt Sie wahlweise per Alarm oder mit Ihrem Lieblings-Radiosender aufwachen.

**Bluetooth:** Kabellose Musikübertragung vom Smartphone oder Tablet via Bluetooth (Reichweite 10m, je nach Umgebungsbedingungen).

**Bequem vom Sofa aus zu bedienen:** Steuern Sie Ihr Webradio direkt am Gerät oder per Fernbedienung oder noch komfortabler per App von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC (iOS und Android).

**Lädt Ihr Smartphone über Nacht:** Schließen Sie abends Ihr Smartphone an den integrierten USB-Port an.

## Handelsdaten

Abmessungen OVP	480 x 180 x 290 mm
Gewicht OVP	4.2 Kg
Exportkartonmaße	495 x 300 x 370 mm
Exportkartongewicht	9.0 Kg
Verpackungseinheit	2 Stk.
EAN	4260427614082
Artikelnummer	SAT100822

MAS Elektronik AG  
Weidegrund 3  
D-21614 Buxtehude  
Germany