DATENBLATT



HDBitT HDMI 2x2 Video-Wand Steuerung

CE OR X













Beschreibung

Diese Steuereinheit für eine Videowand ist die perfekte Lösung für Echtzeit-Darstellung einer HDMI-Quelle mit 1080p auf 4 Monitoren, die in einer 2x2-Aufteilung installiert werden, um eine große Videowand zu schaffen. Die Übertragungsstrecke zwischen Quelle und Ausgabegerät beträgt bis zu 120m. Es ist besonders geeignet für Unterhaltungs- und digitale Beschilderungszwecke in Einzelhandelsgeschäften, in Clubs, auf Messen, in Kontrollzentren, in Eingangsbereichen von Gebäuden und an ähnlichen Veranstaltungsorten.

Eigenschaften

- Aufteilung einer einzelnen HDMI-Quelle auf 4 HDMI-Displays, um eine große Videowand zu erzeugen.
- Eingangs- und Ausgangsauflösungen bis zu 1080p Full-HD
- Ermöglicht die Übertragung des HDMI-Signals über ein Cat. 6-Kabel
- Übertragungsweite: bis zu 120m
- Kompatibel mit verschiedenen Displays (LCD-Monitore, Projektoren, DLP, HD Plasma-Bildschirmen etc.)
- Unterstützt HDbitT-Technologie; Kompatibel mit HDbitT HDMI/DVI/SDI/VGA
- Kompatibel mit HDMI und HDCP; Plug & Play

Spezifikationen

• HDMI-Signal: HDMI 1.3

• HDCP: voll kompatibel mit HDCP 1.2

• Eingang: RJ45

Ausgang: HDMI Typ A (Buchse)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-03-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT



HDBitT HDMI 2x2 Video-Wand Steuerung

• HDMI Auflösungen: 480i / 60Hz, 480p / 60Hz, 576i / 50Hz 576p / 50Hz 720p / 50/60Hz, 1080i / 50/60Hz, 1080p / 50/60Hz

• Übertragungsweite: Bis zu 120 Meter, Übertragungsweite für 1080p / 60Hz Full-HD über Cat. 6

Übertragungsrate: 18Mbps
Videobandbreite: 225Mpixel/s
Stromversorgung: 12V / 2A
Leistungsverbrauch: <18W
Abmessungen: 228x125,4x25mm

Gewicht: 650gFarbe: Schwarz

Inhalt der Packung

- Sendereinheit für 2x2 Videowand
- Controllereinheit 2x2 Videowand (Empfänger)
- Netzteil 12V / 2A (Sender)
- Netzteil 12V / 2A (Empfänger)
- IR-Steuerung für Sender
- Audiokabel für Empfänger
- Bedienungsanleitung

Allgemeine Daten


Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage

Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
IDATA-HDMI-MX22	HDBitT HDMI 2x2 Video-Wand Steuerung





fon: +49 521 40 41 8-0 fax: +49 521 40 41 8-50