

## XORO SF 100 (ACC200230)

Single Universal LNB mit integriertem Satfinder und Kompass



- Geeignet für den direkten Betrieb eines SAT Empfängers
- Ideal für portable SAT Antennen, bspw. im Campingbereich
- Full HD, 4K - UHD und 3D fähig
- Feed-Durchmesser 40 mm
- Digitaler Satfinder und Kompass sind im LNB integriert
- Stromversorgung erfolgt über das Empfangsgerät
- Inkl. Wetterschutzkappe zum Schutz der Anschlussverschraubung
- Langlebig und wasserfest

### Allgemeine Daten

Abmessungen: 130 x 60 x 60 mm  
Gewicht: 105 g

### Technische Daten

Input:	10.7 - 12.75 GHz
Output:	950 - 2150 MHz
LO:	9.75 / 10.6 GHz
Gain:	55 - 65dB
Rauschmaß:	0.3 dB
Feed-Durchmesser:	40 mm

### Lieferumfang

enthalten sind:  
Single Universal LNB  
Kurzanleitung  
Wetterschutzkappe

### Handelsdaten

EAN:	4260427613801
Artikelnummer:	ACC200230
Abmessungen OVP:	136 x 65 x 65 mm
Gewicht OVP:	130 g

## Auszeichnungen

